

# Преобразователи частоты INNOVERT для однофазных двигателей



## IDD mini PLUS

0.4; 0.75; 1.5; 2.2 кВт

- простой
- компактный
- экономичный

Преобразователи частоты IDD mini PLUS – новое исполнение преобразователей IDD mini на базе ISD mini PLUS для управления однофазными асинхронными электродвигателями с конденсаторами.

### Основные характеристики:

- Дискретные входы - 4 (NPN)
- Аналоговые входы - 1 выбирается переключателем на корпусе (4-20mA/0-10V)
- Внутренний источник питания 10V, 20mA
- Релейный выход с инверсией -1 шт. (250V 3A, 30VDC 1A)
- Порт RS485 (Modbus RTU)

### Способ монтажа:

- Крепление на дин-рейку
- Крепление на монтажную панель

### Опции:

- Внешняя клавиатура
- Внешний потенциометр

### Основные функции:

- Перегрузочная способность 150% - 60с
- Управление скоростью встроенным потенциометром, внешним аналоговым или дискретными сигналами
- Пуск со встроенной панели, внешними дискретными сигналами

